



309 200-05.01/47

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā
Reģistrācijas_numurs

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā,
LV-5417

Par Sporta ielas rekonstrukciju Ludzā

Tehniskie noteikumi
(projektēšanas uzdevums)

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Pamatojums: **22.12.2017. iesniegums;**
- 1.2. Pieprasītājs: **Ludzas novada pašvaldība;**
- 1.3. Objekta atrašanās vieta (adrese): **Sporta iela, Ludza, Ludzas novads, LV-5701;**
- 1.4. Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: **Sporta ielas (posmā no Miglinīka ielas līdz Pureņu ielai), Ludzā rekonstrukcijas projekta izstrādei.**

2. NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

2.1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka "Aizsargjoslu likums". Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst 2014.gada 30.septembra Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", LEK-014 "0,4kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības", LEK-015 "Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības" un LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības";

2.2. EPL rekonstrukciju veikt atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi", "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

2.3. Esošām elektroietaisēm jābūt attēlotām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu;

2.4. Katram elektropārvades līnijas šķērsojumam ar ceļu un piebraucamiem ceļiem jābūt noformētam vertikālā projekcijā, uzrādot esošo un projektējamo gabarītu;

Paredzēt sekojošu esošo elektropārvades līniju aizsargjoslu saglabāšanu vai pārbūvi:

20kV ietaises:

2.5. 20kV kabeļu līnija (turpmāk KL) LN-348 no TP-8222 līdz TP-8012. Saglabāt esošo 20kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās,

nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

0,4kV ietaises:

2.6. 0,4 kV gaisvadu līnija (turpmāk GVL) TP-8217 L-14 no balsta Nr. 6 līdz balstam Nr. 13. Pārbūvi veikt ar AXMK tipa pazemes kabeli. Paredzēt esošo elektroenerģijas uzskaišu iznešanu. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.7. 0,4 kV GVL TP-8217 L-14-3. Pārbūvi veikt ar AXMK tipa pazemes kabeli. Paredzēt esošās elektroenerģijas uzskaites iznešanu. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.8. 0,4 kV KL no TP-8012 L-3 līdz KS-315(TP-8012 - KS-65005- KS-65007 - KS-65008 - KS-65009 - KS-65010 - KS-315). Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.9. 0,4 kV KL no KS-65005 līdz US-lu12011. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.10. 0,4 kV KL no KS-65007 līdz US-lu12008. Kabeļu līniju zem ceļa aizsargāt ar cauruli. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.11. 0,4 kV KL no KS-65008 līdz KS-65011. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.12. 0,4 kV KL no KS-65011 līdz KS-65012. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.13. 0,4 kV KL no KS-65009 līdz US-lu12003. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.14. 0,4 kV KL no TP-8012 L-10 līdz KS-65013. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.15. 0,4 kV KL no KS-65013 līdz KS-65017. Saglabāt esošo 0.4kV KL aizsargjoslu un kabeļa guldīšanas dziļumu pieļaujamajās normās, nepieciešamības gadījumā veikt tās pārbūvi vai iznešanu ārpus rekonstrukcijas teritorijas. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.16. No jaunprojektējamās 0,4kV KL TP-8217 L-14 līdz 0,4 kV KL TP-8012 L-3 ieprojektēt 0,4kV kabeļu līniju loka shēmas nodrošināšanai. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā;

2.17. Uzskaites sadalņu (turpmāk US) novietojumu paredzēt ārpus ēkas un iežogotas teritorijas AS "Sadales tīkls" darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Ja US uzstādīšana jāveic grūti pieejamās vietās (grāvju malas, stāvas nogāzes, u.t.l.), tad tām ir jābūt izveidotiem apkālpes laukumiem;

2.18. Veikt visus nepieciešamos aprēķinus (dU, Iissl., selektivitātes) un, pēc nepieciešamības, paredzēt citus risinājumus.

Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Tas nozīmē, ka esošo energoapgādes objektu pārvietošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir atrasts to pārvietošanas tehniskais risinājums un pārvietošanas ierosinātājs (zemes īpašnieks) sedz nepieciešamās darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas arī jauna elektroapgādes objekta projektēšanas un izbūves izmaksas.

3. PĀRĒJĀS PRASĪBAS

3.1. Tehnisko shēmu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

3.2. Tehniskās shēmas sastāvs atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība", p.31 papildinot ar robežakta shēmu. Robežakta shēmu izstrādāt uz atsevišķas lapas un saskaņot ar Lietotāju.

3.3. Shēmas grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiskā vai situācijas plāna. Celtniecības – montāžas darbu apjomus specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 10.07.2017. rīkojumu Nr.225, montāžas darbus papildināt ar izmaksām, kas saistītas ar spriegumaktīvu darbu veikšanu. Materiālu specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 15.12.2016. rīkojumu Nr.409, kura paraugu var pieprasīt rakstot uz e-pastu: erika.silvane@sadalestikls.lv.

3.4. Shēmu saskaņot ar Rēzeknes tīklu nodaļu (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), Austrumu tehnisko daļu (Klusā ielā 2, Daugavpilī) un ar visām ieinteresētām iestādēm un zemes īpašniekiem.

3.5. Izstrādātās un saskaņotās Tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus un divas kopijas jāiesniedz papīra veidā. Viena Tehniskā shēma iesniedzama elektroniskā veidā CD diskā (Tehniskā shēma pilnā apjomā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem - *.pdf formātā, grafiskā daļa - *.dwg (AutoCAD) formātā., darbu apjomu un materiālu specifikācija- *.xls (Excel) formātā).

3.6. Tehniskajai shēmai pievienot elektrolīnijas atslēgumu plānu, kurā norādīt atslēgumu skaitu, ilgumu un veicamos darbus.

3.7. Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Tas nozīmē, ka esošo energoapgādes objektu pārvietošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir atrasts to pārvietošanas tehniskais risinājums un pārvietošanas ierosinātājs (zemes īpašnieks) sedz nepieciešamās darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas arī jauna elektroapgādes objekta projektēšanas un izbūves izmaksas.

4. IESNIEGŠANAS VIETA

Būvprojekta dokumentāciju iesniegt Austrumu tehniskai daļai 315.kab. (Klusā ielā 2, Daugavpilī).

5. PAPILDUS INFORMĀCIJA

Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbus EPL aizsardzības joslā saskaņot ar Rēzeknes tīklu nodaļu (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē).

Ja inženiertīklu izbūve nav uzsākta, saskaņotās tehniskās shēmas derīguma termiņš ir viens gads.

Iespējamie saīsinājumi tekstā:

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;
GVL; GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
KS – kabeļskapji;
US – uzskaites sadalnes.

Pielikumā:
Situācijas plāns uz 1 lp.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Austrumu tehniskās daļas vadītājs

Jurijs Mitrofanovs

Jurijs Jupatovs 65710841

23.01.2018

Situācijas plāns

Izstrādātāja teritorijā paredzēt:

1. Esošo 0,4kV GVL pārbūvēt uz 0,4kV KL
2. Esošo elektroenerģijas uzskaiti izņemšanu
3. Esošo 20kV un 0,4kV KL aizsargjoslu saglabāšanu un ja nepieciešams pārbūvi

No jaunprojektējamās 0,4kV KL TP-8217 L-14 līdz
0,4 kV KL no TP-8012 L-3
ieprojektēt 0,4kV kabelu līniju loka shēmas nodrošināšanai.

Dati sniegti informācijai par esošajiem tīkliem un tos aizliegts
izmantot par pamatu projekta situācijas plānam
vai nodot trešajām personām

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-8218

Ludzā

Datums: 10.01.2018 **Pamatojums:** 28.12.2017 pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Ludzas novada pašvaldība
6801-006-0527,6801-006-0525

Kontakttālrunis: 29155364

Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Sporta iela Ludzā, Ludza novadā

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

ielas pārbūve

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas: Asbesta sakaru kanalizācija ar vara un optiskiem kabeļiem, vara sakaru kabeļi gruntī, koka balsti ar piekārtiem kabeļiem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā plāna, kas saskaņots ar SIA Lattelecom, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likumprasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14, „Inženiertīklu izvietojums”. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu. Jebkāda veida darbi sakaru kabeļu aizsargjoslā tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē.
2.	Projektā paredzēt nodrošināt esošo sakaru komunikāciju atrašanās dziļuma saglabāšanu attiecībā pret projektēto virsmas līmeni ne mazāku par esošo, nepieciešamības gadījumā veicot to pārbūvi / padziļināšanu. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību.
3	Projektā paredzēt: Lai varētu iznest no būvniecības zonas esošos sakaru stabus ar piekārtiem sakaru kabeļiem: no KA-327 izbūvēt jaunu sakaru kanalizāciju pa Sporta ielu ar abonentu ievadiem esošiem abonentiem, demontējamā staba 5722XT26/3 un sad.kastes 5722XB023F*01008 vietā paredzēt sadales skapja SIS-1 (skapis Nr.1) uzstādīšanu, no sadales skapja 5722XF0023* ieguldīt kabeļi VMOHBU 50x2x0.5, no skapja SIS-1 (skapis Nr.1) veikt esošo abonentu pārslēgšanu starp Jelgavas un un Pūrņu ielu. izbūvēt kanalizācijas ievadu līdz esošajam stabam 5722XT25/2/2, blakus paredzēt uzstādīt sadales skapi SIS-1 (skapis Nr.3) sadales kastes 5722XF0008 vietā, veikt pārslēgšanas darbus, izbūvēt kanalizācijas ievadu līdz esošajam stabam 5722XT25/2/9, stabam paredzēt atsaiti vai staba balstu, no sadales skapja SIS-1 (skapis Nr.1) ieguldīt kabeļi VMOHBU 10x2x0.5, uzstādīt sadales kasti, veikt pārslēgšanas darbus, esošo staba 5722XT26/2 pārvietot, stabam paredzēt atsaiti vai staba balstu, izbūvēt kanalizācijas ievadu līdz stabam, no sadales skapja SIS-1 (skapis Nr.1) ieguldīt kabeļi VMOHBU 10x2x0.5, samontēt uzdevu ar esošo kabeļi 5722XD0340*01, starp Jelgavas un P.Miglinieka ielu paredzēt uzstādīt sadales skapi SIS-1 (skapis Nr.2), no sadales skapja SIS-1 (skapis Nr.1) ieguldīt kabeļi VMOHBU 20x2x0.5, no skapja SIS-1 (skapis Nr.2) veikt esošo abonentu pārslēgšanu starp Jelgavas un P.Miglinieka ielu, esošo kabeļi TPP 10x2x0.5 (Jelgavas 12), kas ieslēgt sad.kastē 5722XF0009* pārslēgt no SIS-1 (skapis Nr.2)

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



	leguldīt jaunajā kanalizācijā jaunus kabelus un veikt pārslēgšanas darbus, pēc pārslēgšanas vecos stubus un piekarkabeļus demontēt.
4.	Sakarā ar to, ka projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Lattelecom”, izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju pārvietošanai.
5.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Lattelecom” grupas uzņēmumam SIA „Citrus Solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv.
6.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ludzā, Latgales ielā 103, tel. 65723798.

Piezīmes:

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD austrumu reģionālās nodaļas tīklu uzraudzības inspektoru Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

Valdis Senkāns

PPUD austrumu reģionālās nodaļas tīklu uzraudzības inspektors
11.01.2018



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

28.12.2017 Nr.1.9/582

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehniskie noteikumi

Sporta ielas rekonstrukcijas, Ludzā, Ludzas novadā tehniskā projekta izstrādei

1. Paredzēt kanalizācijas tīklu ierīkošanu posmā no Pureņu-Sporta ielas krustojuma līdz Sporta ielas beigām, pieslēdzot visas dzīvojamās mājas kanalizācijas tīkliem uzstādot plastmasas skatakas. Caurulvadus paredzēt no plastmasas caurulēm, d=200mm;
2. Augstākminēto kanalizācijas tīklu pieslēgt projektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai – Dzirnavu ielā dzīvojamās mājas nr.1a rajonā;
3. Paredzēt kanalizācijas tīklu no plastmasas caurulēm, d=200mm Sporta ielas posmā no Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai, pievienojot visas dzīvojamās mājas kanalizācijas tīkliem uzstādot plastmasas skatakas. Tīklu ievadīt esošajā kanalizācijas kolektorā Jelgavas ielā;
4. Paredzēt dzīvojamās mājas Miglinieka iela 12 pieslēgšanu kanalizācijas tīkliem un ūdensvadam;
5. Paredzēt pieslēgt dzīvojamo māju Sporta ielā 24 pie ūdensapgādes tīkliem, d=32mm;
6. Paredzēt esošo ūdensvada aku nomaiņu vai remontu;
7. Paredzēt ielas seguma un zālāja atjaunošanu;
8. Projektu saskaņot ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
9. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Darba organizācijas inženieris

Ēriks Gutāns

Gutāns 29719809

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā

2017. gada 28. decembrī

Reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1374



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Ludzas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Tālr.: 6 57 07885 Fakss: 6 57 07885 www.lvceli.lv

Ludzā 28.12.2017

Nr. 4.6.3 / 14446

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Sporta ielas rekonstrukcijas projekta izstrādei

Tehniskie noteikumi izdoti: Ludzas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis 65707400, fakss 65707402.

Objekta adrese: Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvei, zemes vienībās ar kadastra Nr. 68010060527 un 68010060525.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošos projektēšanas noteikumus un standartus.
2. Ielas šķērsprofila parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamajam transporta sastāvam un kustības intensitātei.
3. Projektu izstrādāt, nodrošinot virszemes ūdeņu novadīšanu.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas pieguļošajiem zemes īpašumiem.
5. Projektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā (Dagdas ielā 15, Ludzā, tālrunis 65707885).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā saskaņot satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas aprīkojuma shēmu.
7. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas atzinumu.
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 28. decembrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 22. decembra iesniegumu Nr.3.1.1.7.2/1431.
2. 1992. gada 11. marta likuma „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu.

Ludzas nodaļas vadītājs

I.Kalvītis

Kurms 65707885

Kristaps.Kurms@lvceli.lv



Visa veida elektromontāžas darbi

2018. gada "15." janvārī
Nr.2

*Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa 16, Ludza, LV-5701*

Tehniskie noteikumi būvprojektam „Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūve”

Sporta ielas rekonstrukcijai iecirknim no ieejas parkā līdz Jelgavas ielai barošanas vieta, balsts Miglinieka un Sporta ielas krustojumā. No Jelgavas līdz Dzirnau ielai barošanas vieta TP-8006, balsts Sporta un Saules ielas krustojums. Balstu izvietojums atbilstoši pieņemtiem ES standartiem. Krustojums paredzēt apgaismojumu pretēji lukturis lukturim. Balstu augstums ne mazāk kā 6 (seši) metri no zemes virsmas. Nepieļaut balstu garumu paaugstināt ar papildus balstu pagarinājumu, jo pagarinājumi nav kvalitatīvi, pēc garantijas termiņa parādās rūsas. Lukturis 150W Na, aizsardzība automatslēdzis. Kabeļu šķērsriezumu noskaidrot projekta gaitā, obligāti atbilstoši LJV standartiem. Pāri Jelgavas ielai ieguldīt rezerves kabeli un rezerves cauruli.

SIA Ludzas pilsētas firma „STRĀVA”
valdes loceklis

V. Mikučs

Saskaņots

S. Jakovļevs